

FKM-2 sorozatú kondenzátorok


WIMA

Felhasználási terület: szűrő és csatlósmentesítő kondenzátor gyors digitális áramkörökben, valamint az ipari elektronika különböző területein.

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: hibrid-fólia
 Működési hőmérséklet: -55...+100°C
 Veszteségi szög (10kHz): $\tan \delta: \leq 4,5 \times 10^{-3}$
 Névleges tűrés: $\pm 10\%$
 A kapacitás hőfüggősége: $-1,5 \div 0,5\%$

B-9. kép



Megjegyzés: ez a típus a megszűnt FKC-2 sorozat helyettesítője!

Cikkszám	Típus	U [V _{DC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
K 11-03-15	1 nF FKM-2	400	5	2,5	6,5	7,2
11-03-36	3.3 nF FKM-2	100	5	2,5	6,5	7,2
11-03-17	4.7 nF FKM-2	250	5	3,5	8,5	7,2

Cikkszám	Típus	U [V _{DC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
11-03-18	10 nF FKM-2	100	5	4,5	9,5	7,2

Y2 SZABVÁNYÚ TÖMBKONDENZÁTOROK

WIMA MP30-Y2, MP3R-Y2 sorozatú kondenzátorok



WIMA

Felhasználási terület: rádiófrekvenciás zavarcsökkentés

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: fémezett epoxigyantával impregnált papír
 Működési hőmérséklet: -40...+110°C
 Veszteségi szög (10kHz): $\tan \delta: \leq 13 \times 10^{-3}$
 Névleges tűrés: $\pm 20\%$

B-12. kép



Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
K 11-02-05	1 nF MP30-Y2	250	15	4,5	13	18,5
K 11-02-07	2.2 nF MP30-Y2	250	15	5	13	19
K 11-02-08	3.3 nF MP30-Y2	250	15	5	13	19
K 11-01-58	3.3 nF PHI ^a	250	10	5	11	12
K 11-01-45	4.7 nF MP30-Y2	250	15	6	14	19
K 11-02-09	6.8 nF MP30-Y2	250	15	7	15	19
K 11-01-65	15 nF MP30-Y2	250	15	10	18	19

Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
K 11-02-12	33nF MP30-Y2	250	22,5	8	19,5	27,5
U 11-05-51	47 nF MP3R-Y2	250	22,5	10	22,5	27,5
K 11-02-14	68 nF MP30-Y2	250	22,5	12	24	28
K 11-02-15	100 nF MP30-Y2	250	27,5	13	24,5	32

a. PHI = BC Components gyártmány

WIMA MP3-Y2 sorozatú kondenzátorok



WIMA

Felhasználási terület: rádiófrekvenciás zavarcsökkentés

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: fémezett epoxigyantával impregnált papír
 Működési hőmérséklet: -40...+110°C
 Veszteségi szög (1kHz, 20°C): $\tan \delta: \leq 13 \times 10^{-3}$
 Névleges tűrés: $\pm 20\%$

B-13. kép



Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
11-02-03	1 nF MP3-Y	250	10	4	8,5	13,5
11-04-65	1.5 nF MP3-Y	250	10	4	8,5	13,5
11-04-66	2.2 nF MP3-Y	250	10	4	8,5	13,5
11-04-67	3.3 nF MP3-Y	250	10	4	8,5	13,5
11-04-68	4.7 nF MP3-Y	250	10	5	10	1,5

Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
11-04-70	10 nF MP3-Y	250	15	5	13	19
11-04-71	15 nF MP3-Y	250	15	6	14	19
11-04-72	22 nF MP3-Y	250	15	7	15	19
11-05-47	68 nF MP3R-Y	250	22,5	12	24	28

R.41-Y2 sorozatú kondenzátorok


ARCOTRONICS

Felhasználási terület: rádiófrekvenciás zavarcsökkentés

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: fémezett poliszter-film
 Működési hőmérséklet: -40...+110°C
 Veszteségi szög (1kHz, 25°C ± 5°C): $\tan \delta: \leq 20 \times 10^{-4}$
 Névleges tűrés: $\pm 20\%$

B-14. kép



Cikkszám	Típus	U [V _{AC}]	P [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	d [mm]
11-03-04	2.2 nF Y-KOND.	300	10	40	9	13	0,6