


Cikkszám	Típus	Gyári kód	L [mH]	I _{max} [A]	R _{DC} [mΩ]	Tűrés	Megjegyzés	Rajz	Kép
56-01-14	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1.8 mH	42H326000	2 x 1.8	6	20	+50 -30%	fekvő, zárt, 2 tekercses	C-40.a	
56-01-36	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 3.3 mH	42H324000	2 x 3.3	4	40			C-40.a	
56-01-35	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 6.8 mH	42H322000	2 x 6.8	2	120			C-40.a	
56-01-34	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 22 mH	42H321500	2 x 22	1.5	250			C-40.a	
56-01-33	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 47 mH	42H321000	2 x 47	1	660			C-40.a	
56-01-32	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 100 mH	42H320500	2 x 100	0.5	1400			C-40.a	
56-02-33	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1.1 mH	42H42A200	2 x 1.1	12	10	+50 -30%	fekvő, zárt, 2 tekercses	C-52.	
56-01-26	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1.8 mH	42H42A000	2 x 1.8	10	14			C-52.	
56-01-25	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 2.7 mH	42H428000	2 x 2.7	8	22			C-52.	
56-01-24	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 3.9 mH	42H426000	2 x 3.9	6	38			C-52.	
56-02-70	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 6.8 mH	42H424000	2 x 6.8	4	60			C-52.	
56-01-22	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 18 mH	42H422000	2 x 18	2	230			C-52.	
56-01-21	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 68 mH	42H421000	2 x 68	1	1000			C-52.	
56-01-30	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 0.4 mH	42V202600	2 x 0.4	2.6	60	+50 -30%	álló, zárt, 2 tekercses	C-44.	
56-01-31	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 0.4 mH	42V203600	2 x 0.4	3.6	15			C-44.	
56-01-12	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1 mH	42V203000	2 x 1	3	50			C-44.	
56-01-29	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 3.9 mH	42V202000	2 x 3.9	2	160			C-44.	
56-01-28	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 27 mH	42V200401	2 x 27	0.4	1000			C-44.	
56-01-27	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 39 mH	42V200400	2 x 39	0.4	2600			C-44.	
56-01-15	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 1.2 mH	42V253000	2 x 1.2	3	70	+50 -30%	álló, zárt, 2 tekercses	C-53.	
56-01-49	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 2.2 mH	42V252000	2 x 2.2	2	70			C-53.	
56-01-48	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 10 mH	42V251000	2 x 10	1	450			C-53.	
56-01-47	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 27 mH	42V250500	2 x 27	0.5	900			C-53.	
56-01-46	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 47 mH	42V250300	2 x 47	0.3	1400			C-53.	
56-01-58	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 2.7 mH	42V304000	2 x 2.7	4	45	+50 -30%	álló, zárt, 2 tekercses	C-54.	
56-01-57	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 5.6 mH	42V302000	2 x 5.6	2	170			C-54.	
56-01-56	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 27 mH	42V301000	2 x 27	1	600			C-54.	
56-01-55	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 56 mH	42V300500	2 x 56	0.5	2000			C-54.	
56-01-41	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 3.3 mH	42V324000	2 x 3.3	4	40			C-55.a	
56-01-40	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 6.8 mH	42V322000	2 x 6.8	2	120	+50 -30%	álló, zárt, 2 tekercses	C-55.a	
56-02-50	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 10 mH	42V322001	2 x 10	2	230			C-55.a	
56-01-39	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 22 mH	42V321500	2 x 22	1.5	250			C-55.a	
56-01-38	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 47 mH	42V321000	2 x 47	1	660			C-55.a	
56-01-37	FERRITMAGOS FOJTÓ 2 x 100 mH	42V320500	2 x 100	0.5	1400			C-55.a	
56-02-60	FERRITMAGOS FOJTÓ 3 x 60 μH	45V326000	3 x 60μ	3 x 6	3 x 35	±20%	álló, zárt	C-65.	
56-00-99	FERRITMAGOS FOJTÓ 1.2mH	21N22A600	1.2	16	-	+50 -30%	lengő, földvezetékére	C-48.	
56-02-67	FERRITMAGOS FOJTÓ 1.2mH	21N45B700	1.2	27	-			C-48.	

Ferritmagos fojtók ISDN-hálózatokra



Cikkszám	Típus	Gyári kód	L [mH]	I _{max} [A]	R _{DC} [mΩ]	Tűrés	Megjegyzés	Rajz	Kép
56-00-71	FERRITMAGOS FOJTÓ ISDN-4.7mH	47H140400	4 x 4.7	0.3	280	+50 -30%	4 tekercses, zárt	C-49.a	
56-00-81	FERRITMAGOS FOJTÓ ISDN-1mH	46H140100	2 x 1	0.3	130	+50 -30%	2 tekercses, zárt	C-49.b	

Ferritmagos "meghajtó" transzformátor



Cikkszám	Típus	Gyári kód	L [μH]	U _{szlg} [V]	Áttétel	Menetszám	Megjegyzés	Rajz	Kép
56-00-69	FERRITMAGOS IMP. TRANSZF. 70μH	62H152200	70	4000	1:1	6-6	fekvő, talpas	C-50.	

Ferritmagos impulzus transzformátor



Cikkszám	Típus	Gyári kód	Áttétel ±2%	U • t Vμsec min.	Tr μsec max	PRI Ind. [mH]	PRI DCR [Ω]	SEC DCR [Ω]	Ueff [V]	Up [kV]	Megjegyzés	Kép	
56-02-35	FERRITMAGOS IMP. TRANSZF.	69H203120	1:1:1	110	0,05	1	0,15	0,15	600	4	fekvő, zárt	C-60.	